Cable USB para programar radios RAD-730

Manual de instrucciones

RAD-701 V0.0 / 0325B

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- No hagas cortes ni adiciones al cable.
- No estires ni tenses el cable.
- Cuida que los plugs no se tuerzan ni se aplasten.
- Verifica el estado del cable antes de usarlo.
- Procura que al hacer una programación, el radio se encuentre en un canal de poca o nula transmisión.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

Para realizar este instructivo, se utilizó un dispositivo con sistema operativo Windows 11. Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE

1. Entra a la página **www.steren.com** y, en el buscador del sitio, escribe **RAD-701**.
2. Selecciona el producto. Después, baja en la página hasta la sección **Especificaciones**, y descarga el **Software de programación para RAD-701**.
3. Descomprime la carpeta.
4. En la carpeta de raíz **RAD-701**, da doble clic sobre el archivo **setup.exe**.
   Si el sistema de Windows manda una alerta de Microsoft Defender, selecciona **Más información**, y después **Ejecutar de todas formas**.
5. Sigue las instrucciones que muestre el asistente en la pantalla. Para terminar, selecciona **Finish**.



Selecciona la casilla para crear un acceso directo en el escritorio.

Puerto COM


Cada vez que se conecte el cable en la computadora, es importante identificar el puerto COM asignado por el sistema operativo para poder utilizarlo en el software.

1. Con una cuña, levanta la tapa del compartimento del radio.
2. Conecta el radio al arnés de plugs del RAD-701. Después, enciéndelo.
3. Conecta el otro extremo del cable al puerto USB de tu computadora.


4 Abre el **Administrador de dispositivos.** (Consulta la información correspondiente acerca de cómo acceder en tu sistema operativo).

5 En la sección de **Puertos (COM y LPT)**, ubica el **USB-Serial CH340** y revisa el puerto COM que se le asignó.


En este caso, se asignó el puerto COM-5




1 Da doble clic en el ícono creado en tu escritorio, para abrir el software.




2 En los menús superiores, selecciona **Settings(S)**, luego da clic en **Port**, y elige el puerto **COM** asignado por tu sistema operativo. (Revisa la sección "Puerto COM" de este instructivo).



3 De la barra de tareas del software, selecciona **Read.** Después, haz clic en **Start** para leer las frecuencias del radio. Espera hasta que termine el proceso y, al finalizar, selecciona **Aceptar.**





ATENCIÓN
Antes de continuar con el siguiente paso, se recomienda hacer un respaldo de las frecuencias:
En la barra de tareas, selecciona **Save.** Luego, asigna un nombre y ruta para guardar el archivo. *(El archivo se guardará con extensión .dat).*

4 Realiza las modificaciones que consideres pertinentes.

5 De la barra de tareas, selecciona **Write.** Después, haz clic en **Start** para comenzar a cargar los datos en el radio. Espera hasta que termine el proceso y, al finalizar, selecciona **Aceptar.**

6 Cuando termines, desconecta el cable, cierra el compartimento del radio, y verifica que los cambios estén aplicados.
Realiza los mismos cambios en los radios en los que desees tener comunicación.

Restaurar un archivo de respaldo

1 En la barra de tareas, selecciona **Open.** Busca la ruta y el archivo para abrirlo, después, selecciona **Write.**

2 Haz clic en **Start** para comenzar a cargar los datos en el radio.

3 Espera hasta que termine el proceso y, al finalizar, selecciona **Aceptar.**

IMPORTADO POR

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren. **Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00**